

# ZOMBI- AKKU!

## Näin tunnistat zombiakkuvaaran ja taistelet sitä vastaan

**Seuraavat tunnusmerkit paljastavat akun tai pariston, joka on heräämässä uudestaan henkiin aiheuttamaan vaaratilanteita:**

- Akussa tai paristossa näkyy merkittäviä fyysisiä vaurioita tai se pullistuu äkillisesti ja voimakkaasti. Litiumioniakulle on ominaista pieni turpoaminen käytön aikana ja elinkaaren loppupäässä voi turpoaminen olla voimakkaampaakin.
- Akusta tai paristosta lähtee voimakasta hajua
- Akku tai paristo kuumentuu selkeästi tavallista enemmän
- Akku tai paristo pitää omituista ääntä

**Jos akusta tai paristosta löytyy zombiakun tunnusmerkkejä, ohjeista asiakasta ja käsittele akkua seuraavien ohjeiden mukaisesti:**

- Jos akku tai paristo on ollut vielä käytössä vaaran merkkien ilmaantuessa, kehota asiakasta ottamaan yhteyttä akun tai laitteen valmistajaan, maahantuojaan tai jälleenmyyjään lisäohjeiden saamiseksi.
- Jos akku tai paristo on jo poistettu käytöstä tai valmistaja/maahantuoja/jälleenmyyjä kehottaa palauttamaan sen keräykseen, toimi näin vastaanottaessasi akun:
  1. **Kysy palauttajalta lisätietoja akun käytöstä, kohtelusta ja kunnosta.** Jos akkua on yritetty ladata viimeisen kahden päivän sisällä, on akkua käsiteltävä erityisen varovaisesti.
  2. **Ota akku irti laitteesta, mikäli se on mahdollista.** Pakkaa se tiiviiseen muovipussiin ja siirrä paloturvalliseen paikkaan noudattaen seuraavan sivun mukaisia toimintaohjeita vaaratilanteisiin. Uudelleenarvioi akun kunto aikaisintaan 48 h kuluttua.
  3. **Jos akkua ei saa laitteesta irti, siirrä koko laite paloturvalliseen paikkaan** noudattaen seuraavan sivun mukaisia toimintaohjeita vaaratilanteisiin ja toimita laite normaalin SER-kuljetuksen yhteydessä operaattorille erikseen pakattuna. Yhteystiedot: <http://serkierratys.fi/>.

**KÄÄNNÄ SIVUA ja katso toimintaohjeet vaaratilanteisiin.**

Jos akku on yli 0,5 kg painoinen ja vahingoittunut, mutta siinä ei ilmene zombiakun tunnusmerkkejä, pakkaa akku tiiviisti muovipussiin ja vie lähimpään aluekeräyspisteeseen (kierrätys.info). Tarvittaessa ota yhteyttä Paristokierrätyksen asiakaspalveluun lisäohjeiden saamiseksi.

## VAROITUS!

Litiumioniakun palamisesta syntyy hengenvaarallisia savukaasuja ja voi sinkoilla kennostoja. Älä lähesty palavaa tai epäilyttävää akkua ilman asianmukaista suojavarustusta. Evakuoï tila välittömästi.

**Käytöstä poistettu akku kuumenee, turpoaa voimakkaasti tai pitää outoa ääntä:**

- SUOJAA ITSESI ASIANMUKAISIN SUOJAVÄLINEIN**  
vähintään hansikkaat ja suojalasit
- SIIRRÄ AKKU PALOTURVALLISEEN PAIKKAAN**  
Esimerkiksi ulos, palonkestävään astiaan tai peitä akku sammutuspeitteellä ja siirrä palokuorma ja muut akut pois reagoivan akun läheisyydestä.
- PIDÄ AKKUA PALOTURVALLISESSA PAIKASSA VÄHINTÄÄN 48 H**  
Tämän jälkeen voit arvioida akun tilan uudelleen.
- OTA YHTEYS RECSEER OY:HYN JA ILMOITA REAGOINEESTA AKUSTA**  
Tarkemmat ohjeet alla.



**Käytöstä poistettu akku savuaa tai palaa:**

- SUOJAA ITSESI ASIANMUKAISIN SUOJAVÄLINEIN**  
savukaasuilta sekä sinkoilevilta kennostoilta.
- JOS MAHDOLLISTA/TURVALLISTA, TUKAHDUTA LIEKIT ESIM. SAMMUTUSPEITTEELLÄ JA SIIRRÄ AKKU ULOS**
- POISTU HUONEESTA JA SULJE SEN ILMASTOINTI**
- SEURAA PELASTUSSUUNNITELMAA**

Tee tapahtuneesta akkupalosta ilmoitus Recser Oy:lle sähköpostitse osoitteeseen [info@recser.fi](mailto:info@recser.fi). Tarkemmat ohjeet alla.



Ilmoita tapahtuneesta palosta tai vaaratilanteesta Recser Oy:lle osoitteeseen [info@recser.fi](mailto:info@recser.fi).

Kirjoita viestiin:

- Tapahtuman ajankohta
- Millainen akku/keräysastia oli kyseessä
- Tietoja tapahtuneesta palosta
  - Mitä tapahtui, missä, miten palo huomattiin ja mitä toimenpiteitä toteutettiin.

Ota yhteyttä  
sähköpostitse: [info@recser.fi](mailto:info@recser.fi)  
puhelimitse: +358 10 249 1717

Recser Oy kysyy tarvittaessa lisätietoja ja tarkentavia kysymyksiä.